


## FICHAS DE VESTUARIO Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN

<b>Nombre:</b>	<b>DISPOSITIVO ANTICAÍDA RETRÁCTIL – 15 m</b>	
<b>Referencia almacén:</b>	57000025	
<b>Tamaños:</b>	15 m.	
<b>Tipo:</b>	Protección del cuerpo	
<b>Riesgos para los que protege:</b>	Caídas a distinto nivel.	
<b>Descripción y características:</b>	Dispositivo anticaída con sistema de recuperación (manivela) de cable de acero galvanizado con un diámetro comprendido entre 4 y 5 mm. Carter resistente al impacto, fabricado en aluminio. Provisto de mosquetón roscado o automático de resistencia mínima de 22 KN.	<i>Imagen tipo</i>
<b>Normativa aplicable:</b>	EN 360: Equipos de protección individual contra caídas de altura. Dispositivos anticaídas retráctiles. EN 1496: Equipos de protección individual contra caídas. Dispositivos de salvamento mediante izado.	
<b>Categoría EPI:</b>	Cat. III.	
<b>Utilización:</b>	Dispositivo anticaída para alturas superiores a 2 m. con riesgo de caída: recintos confinados, postes, galerías, escalas, andamios, cubiertas, etc. 01. Seguir indicaciones detalladas en manual del fabricante. 02. Uso por parte de <b>una</b> sola persona. 03. Antes de su utilización, comprobar que el equipo se encuentra en perfectas condiciones: - Buen funcionamiento de los sistemas de bloqueo y cable del aparato. - Desechar cuando presente desgastes, cortes, deformaciones o rotura de alguno de sus elementos. 04. Usar en alturas superiores a 2 m. 05. Enganchar mediante mosquetón, con la ayuda o no de un anillo cosido, por la empuñadura a un punto de anclaje fijo resistente situado por encima de la posición del usuario. 06. El punto de anclaje del dispositivo sobre el arnés se realizará con un mosquetón a la altura del pecho. 07. Cuando se proceda a la conexión de los mosquetones, verificar que el sistema está anclado y bloqueado correctamente. 08. El ángulo de trabajo del cable de seguridad no superará los 30º con respecto a la vertical. 09. No desplazarse horizontalmente más de 1/3 de la altura de trabajo con respecto a la vertical para evitar balanceos en caso de caída.	

**Utilización:**  
**(continuación)**

10. Evitar las aristas vivas, ya sean metálicas, pétreas u hormigón. Si no es posible proteger de manera que no se dañe el cable.
11. Después de una caída, el sistema se revisará de nuevo.

**Mantenimiento:**

01. Limpiar regularmente.
02. Almacenar lejos del contacto directo de la luz solar y/o sustancias abrasivas o disolventes.
03. Guardar dentro de su envase, en lugar ventilado y fresco, evitando la humedad y el polvo.

**Caducidad:**

No aplica.